

Safemate Trigger^{one}

Mobil trygghetsalarm med GSM og GPS



Tekniske spesifikasjoner

Modell: Safemate Trigger^{one} (SM-NF2404)

Kommunikasjon: GSM 2G, GPRS, SMS

GSM frekvensbånd: band 850/900/1800/1900 MHz

Størrelse: 87 x 52 x 20 mm **Vekt:** 70g (m/batteri)

Batteristørrelse: 1050mAh (standbytid opptil 7 dager)

GPS: SIRFstar IV mottaker (Hot/Warm/Cold start: 1/35/35 sek)

GPS Antenne: Innebygget

Knapper: AV/PÅ og Alarm knapp

Sensorer: Bevegelsessensor og temperatursensor

Lyd: Mikrofon og Høytaler

Mikro-USB tilkobling: Mikro-USB kun for lading

IP-klassifisering: IP32 (sprutsikker)

Alarm/varslers: Alarm/geofence/lavt batteri/lading

Temperatur virkeområde: -20 til +40C°

Godkjenninger: CE/RoHS/CB

Protokoller: SCAIP og innebygget egen protokoll

Safemate Trigger^{one} er en avansert GSM- og GPS basert mobil trygghetsalarm utviklet spesielt for mennesker som ønsker ekstra trygghet i og utenfor eget hjem. Alarmen settes opp slik at man definerer hvem den skal varsle ved ulike hendelser. Alarmen kan settes over til et døgnbemannet responscenter med helsepersonell eller integreres inn mot kommunens hjemmetjeneste. Pårørende kan også delta i varslingskjeden.

Safemate Trigger^{one} etablerer en høytalende toveis samtale samtidig som den sender oppdaterte GPS posisjonsmeldinger til alarmmottaker. GPS posisjoner kan settes opp til å sendes kontinuerlig, eller automatisk kun ved bevegelse, og systemet kan varsle når bruker beveger seg utenfor ett definert område (geofence). Safemate er enkel å konfigurere fra vårt brukervennlige administrasjonsgrensesnitt tilpasset PC, nettbrett og smarttelefon.

Nøkkelfunksjonalitet

- Mobil trygghetsalarm med toveis tale
- Posisjonering ved hjelp av GPS
- Innebygget SIM (eSIM) med global dekning

Standardinnhold

- Safemate Trigger^{one} (SM-NF2404)
- Mikro-USB lader med kabel
- Brukermanual
- Belteklips
- Neckhanger

Tilleggsutstyr

Bordlader



Bordlader med batteribackup

Modell: SA-NF2404-DC1

Batteri: 4200mAh

Mikro-USB tilkobling: Mikro USB for lading

Godkjenninger: CE / ROHS / CB

Bordlader uten batteribackup

Modell: SA-NF2404-DC2

Batteri: ingen batteri

Mikro-USB tilkobling: Mikro-USB for lading

Godkjenninger: CE / RoHS / CB

Programvare

Safemate Privat



Safemate Privat er utviklet spesielt for private brukere.

Løsningen passer deg som har en eller flere enheter du administrerer for familiemedlemmer, kjeledyr eller andre gjenstander du ønsker å passe ekstra godt på. Fra Safemate Privat kan du enkelt legge til, administrere og håndtere alarmer. Applikasjonen benyttes på PC, nettbrett eller smartmobil.

Safemate Pro



Safemate Pro er laget spesielt for den profesjonelle brukeren som administrerer alle enheter tilknyttet bedriften eller kommunen. Safemate Pro gjør det enklere å legge til, konfigurere, monitorere og håndtere løpende alarmer fra mange enheter. Safemate Pro støtter sub-organisasjoner med tilgangskontroll samt avansert geofence. Et dashboard gir deg et oversiktlig situasjonsbilde.